Портативные генераторы AGG Профессиональные

ALTECO

Серия DUO – Полная мощность при 220 В и 380 В

Серия MStart – Запуск нагрузок с высокими пусковыми токами



Серия Mstart



Серия Mstart





Серия DUO







Серия DUO

Модель	AGG 3000 E Mstart	AGG 7000 E Mstart	AGG 8000 E2	AGG 8000 TE DUO	AGG 11000 E2	AGG 11000 TE	AGG 11000 TE DUO
Код товара	22016	17240	13511	17235	13513	13515	17236
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Система запуска	электр. / ручной	электр. / ручной	электр. / ручной	электр. / ручной	электр. / ручной	электр. / ручной	электр. / ручной
Частота сети, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Количество фаз	1	1	1	1+3	1	1+3	1+3
Напряжение сети, В	**220**	**220**	**220**	**220 / 380**	**220**	**220 / 380**	**220 / 380**
Номинальная мощность при 220В / 380В, кВт	2,8	5,0	6,5	6,5 / 6,5	8,0	2,7 / 8	**8 / 8**
Максимальная мощность при 220В / 380В, кВт	**3,5**	**5,5**	**7**	**7 / 7**	**8,5**	**2,8 / 8,5**	**8,5 / 8,5**
Пусковая мощность при 220В, кВт	7,0	9,4	-	-	-	3,4	-
Номинальный ток 220В / 380В, А	12,7	22,7	29,5	29,5 / 17,1	36,4	12,3 / 21,1	36,4 / 21,1
Максимальный ток 220В / 380В, А	31,8	42,7	31,8	31,8 / 18,4	38,6	12,7 / 22,4	38,6 / 22,4
Кратковременная индуктивная нагрузка при 220В / 380В, кВА	8,8	11,8	8,8	8,8 / 8,8	10,6	3,5 / 10,6	10,6 / 10,6
Розетка 12 В / 8,3 А, шт	1	1	1	0	1	1	0
Розетка 220 В / 16 А, шт	2	1	1	0	1	1	0
Розетка 220 В / 32 А, шт	0	1	1	1	1	0	1
Розетка 380 В / 16 А, шт	0	0	0	1	0	1	1
Розетка 380 В / 32 А, шт	0	0	0	0	0	0	0
Двигатель	Senci SC230	Senci	Senci SC190F	Senci SC190F	Senci SC190FB	Senci SC190FB	Senci SC190FB
Объем двигателя, см³	**223**	**389**	**420**	**420**	**459**	**459**	**459**
Мощность двигателя, кВт / л.с.	**5,5 / 7,5**	**9,6 / 13,1**	**9 / 12,2**	**9 / 12,2**	**9,8 / 13,3**	**9,8 / 13,3**	**9,8 / 13,3**
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака, л	15	25	25	25	25	25	25
Емкость масляного картера, л	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	1.1	-	2.5	2.5	2.9	2.9	2.9
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Свеча зажигания	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Обмотка альтернатора	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**
Аккумулятор	+	+	+	+	+	+	+
Вольтметр	-	-	+	+	+	+	+
Счетчик моточасов	+	+	+	+	+	+	+
Переключатель 220/380В	-	-	-	+	-	-	+
Порт подключения АВР	-	-	+	-	-	+	-
Датчик уровня масла	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор уровня топлива	+	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	52.5	88	90	90	94	95	99
Габариты в упаковке, мм	605x445x457	705x531x587	750x531x587	750x531x587	750x531x587	750x531x587	750x531x587