
Портативные генераторы AEG Профессиональные

ALTECO

Серия DUO – Полная мощность при 220 В и 380 В






		Серия DUO New		Серия DUO New			
Модель	**AEG 11000 E2**	**AEG 11000 MTER DUO**	**AEG 15000 E2**	**AEG 15000 TE DUO**	**AEG 17000 TE**	**AEG 20000 TE**	**AEG 22000 TE**
Код товара	69929	99070	69930	97251	69931	69932	69933
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Система запуска	АВР электр./ручной	дистанционный/АВР /электр./ручн.	АВР электр./ручной	АВР электр. / ручной	АВР электр. / ручной	АВР электр. / ручной	АВР электр. / ручной
Частота сети, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Количество фаз	1	1+3	1	1+3	1+3	1+3	1+3
Напряжение сети, В	**220**	**220 / 380**	**220**	**220 / 380**	**220 / 380**	**220 / 380**	**220 / 380**
Номинальная мощность при 220В / 380В, кВт	8,0	8 / 8	10	10 / 10	4 / 12	5,0 / 15	5,7 / 17
Максимальная мощность при 220В / 380В, кВт	**8,5**	**8,5 / 8,5**	**11**	**11 / 11**	**4,3 / 13**	**5,3 / 16**	6,0 / 18
Номинальный ток 220В / 380В, А	36,4	36,4 / 21,1	45,5	45,5 / 26,3	18,2 / 31,6	22,7 / 39,5	25,8 / 44,7
Максимальный ток 220В / 380В, А	38,6	38,6 / 22,4	50,0	50 / 28,9	19,7 / 34,2	24,2 / 42,1	27,3 / 47,4
Кратковременная индуктивная нагрузка при 220В / 380В, кВА	10,6	10,6 / 10,6	13,8	13,8 / 13,8	5,4 / 16,3	6,7 / 20	7,5 / 22,5
Розетка 12 В / 8,3 А, шт	0	0	0	0	0	0	0
Розетка 220 В / 16 А, шт	1	0	2	1	1	1	1
Розетка 220 В / 32 А, шт	1	1	2	1	0	0	0
Розетка 380 В / 16 А, шт	0	1	0	0	2	2	2
Розетка 380 В / 32 А, шт	0	0	0	1	0	0	0
Терминал подключения	-	-	220 В / 50 А	380 В / 19А	380 В / 34 А	380 В / 42 А	380 В / 47 А
Двигатель	**Zonsen GB460**	**Zonsen GB460VE-2**	**Zonsen GB680**	**Zonsen GB680**	**Zonsen GB750**	**Zonsen GB1000**	**Zonsen GB1000**
Объем двигателя, см³	**460**	**460**	**679**	**679**	**750**	**999**	**999**
Мощность двигателя, кВт / л.с.	**9,5 / 12,9**	**11,5 / 15,6**	**14 / 19**	**14 / 19**	**15 / 20**	**22 / 30**	**22 / 30**
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака, л	27	32	55	55	55	55	55
Емкость масляного картера, л	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	5,16	3,62	6,91	6	7,41	10,86	10,86
Расход топлива ECO mod (при нагрузке менее 75%), л/ч	-	3,5	-	-	-	-	-
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3600	3000	3000	3000	3000	3000
Свеча зажигания	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Обмотка альтернатора	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**
Аккумулятор	+	+	+	+	+	+	+
Вольтметр	+	+	+	+	+	+	+
Счетчик моточасов	+	+	+	+	+	+	+
Переключатель 220/380В	-	+	-	+	-	-	-
Порт подключения АВР	+	+	+	+	+	+	+
Датчик уровня масла	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор уровня топлива	+	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	деревянная коробка	деревянная коробка	деревянная коробка	деревянная коробка	деревянная коробка
Вес нетто, кг	90	99	138	155	67	215	230
Габариты в упаковке, мм	740x555x620	740x555x620	900×860×1110	900×860×1110	695x530x560	1015x775x668	1015x775x668